

A :	Clientela	Data:	5 Ottobre 2007
Da:	Davide CASETTA	Versione:	1
Oggetto:	Manuale d'istruzione per sistema digitale per la gestione delle chiamate e della fonica di postazione viva voce 106/1S		

Gentile Cliente,

Ci congratuliamo con Lei per la scelta del nostro sistema PT106/1S.

La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con il sistema PT106/1S.

Troverà a sua disposizione:

- Immagine del prodotto
- Istruzioni d'uso per un corretto funzionamento del dispositivo

Distinti saluti,

Ufficio Tecnico
PRODEL

Sistema digitale per la gestione delle chiamate e della fonica di postazioni a viva voce

Il sistema citofonico digitale, permette di collegare ad un centralino digitale Urmet Domus sch.826/18 dei posti fonici a viva voce formati da pulsantiere a 1 tasto Mod. Synthesi.

Le applicazioni tipiche di questo sistema sono:

Parcheggi, ospedali, case circondariali, multi accessi con chiamata ad un punto centralizzato, ricoveri per anziani ecc..

Il sistema non prevede pulsantiere principali e/o secondarie.

Prestazioni del sistema

Il sistema ha le seguenti prestazioni :

- Chiamata dal punto centralizzato verso gli apparati viva voce.
- Chiamata dagli apparati viva voce verso il punto centralizzato.
- Memorizzazione e visualizzazione di tutte le chiamate provenienti dagli apparati.
- Fonica di privacy (microtelefono) nel punto centralizzato.
- Segnalazione della fonica attiva nel punto centralizzato.
- Fonica in viva voce bidirezionale dagli apparati.

Dispositivi utilizzati

Il sistema citofonico digitale è formato dalle seguenti apparecchiature:

Centralino digitale Urmet Domus sch.826/18 con display e led di segnalazione per la visualizzazione delle chiamate entranti ed uscenti nonché le chiamate entranti archiviate e non evase entro 10s dalla chiamata.

Maggiori informazioni sulle prestazioni e programmazioni sono disponibili sul manuale tecnico

Urmet Domus MT 101 – 004A.

Decodifica multipla 826/34.

Alimentatore digitale Urmet Domus sch. 826/26 per l'alimentazione del centralino e la colonna montante (fino a quattro PT106/1S si può utilizzare un solo 826/26 per alimentare sia il centralino che la colonna montante).

Dispositivo Prodel PT106

Apparato viva voce per pulsantiera Sinthesi completo di modulo cieco e circuito adattatore per l'alimentazione e la fonica;

si completa con:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Scatola incasso sinthesi | sch. 1145/52 |
| • Modulo sinthesi ad un pulsante | sch. 1145/21 |
| • Parlo ascolto bidirezionale | sch. 1145/500 |
| • Cornice sinthesi | sch. 1145/62 |

